

3-phase Hybrids-FAQ

Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: SHxxRT-Serie

Ungewöhnliche SPI-Kommunikation (Code 502)

Fehler	Ungewöhnliche SPI Kommunikation (Fehlercode: 502)
Fehlertyp	Warnung
Bedingung	Die Kommunikation zwischen Haupt-DSP-Chip und Hilfs-DSP-Chip ist gestört.
Fehlersuche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie alle AC und DC Verbindungen des Wechselrichters und starten Sie den Wechselrichter neu. 2. Sollte der Fehler andauern oder immer wieder erscheinen, laden Sie die Logdaten des Wechselrichters runter und senden diese zur weiteren Analyse an den SUNGROW Service. 3. Nach der Bestätigung von SUNGROW, kann der Wechselrichter durch einen neuen ersetzt werden.

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.